

UNIVERSEL * MAINS-LIBRES * LONGUE DURÉE

Le capteur EXIT CLIC est un dispositif sans fil conçu pour être intégré aux étuis de pistolet des agents.

Lorsqu'il est associé aux caméras Hitec Dis, ce capteur activé par Bluetooth détecte le retrait de l'arme de l'étui par l'agent, déclenchant ainsi automatiquement l'enregistrement de sa caméra piéton.

Dans le cas où la configuration le permet, le capteur EXIT CLIC déclenche également automatiquement l'enregistrement de toutes les caméras HitecDis à proximité. Cette approche offre une vue complète de la situation sous différents angles.

Les séquences vidéo sont ensuite téléchargées, stockées et organisées de manière sécurisée grâce au logiciel de gestion des preuves SGPN Web ou SGPN Compact de Hitec Dis.



Dimension	50 mm x 22 mm x10 mm
Poids	20
Étanchéité	IP 66
Synchronisation	Bluetooth 5,2 (nRF52832)
Chargement	moins de 3 heures
Autonomie	6 semaines à 12 semaines
Port USB	Type C
Protocole de travail	ISO 14443 Type A / ISO 15693
Distance de déclenchement	maximum 8 mm
Alimentation	65mAh
Diode LED	bleu / blanc / vert
Transmission de données	Sécurisée et cryptée AES
Application	Caméra piéton, Android , IOS

Universel : Le déclencheur EXIT CLIC s'adapte sur la plupart des étuis d'arme (épaisseur maximum de 8 mm) : il y détecte la présence de l'arme (à feu ou à impulsion électrique) dans son étui.

EXIT CLIC déclenche **automatiquement** l'enregistrement de la caméra appairée avec le capteur.

L'enregistrement se fait en "**mains libres**", dès que l'agent dégage son arme

L'appairage est **facile** par l'application Cam manager (compatible SH-61P,SH-65P)

Faible consommation d'énergie : EXIT CLIC fonctionne pendant 6 semaines avec une charge

